

### Характеристики зарядного устройства РМ1-32/40

max напряжение заряда	32В
max ток заряда	40А
min напряжение заряда	0.5В
шаг регулировки тока заряда	1А*(0.1А**)
шаг регулировки напряжения заряда	1В* (0.1В**)
кол-во каналов заряда	1
задание параметров заряда	кнопки на передней панели
индикация	символьный LCD дисплей 12x2
интерфейс для подключения к ПК	mini-USB
max выходная мощность заряда	1.2кВт
КПД	до 94%
питающее напряжение	1x220В/50Гц
стабилизация тока заряда	да
стабилизация напряжения заряда	да
стабилизация (ограничение) мощности заряда	да
тип зарядного каскада	импульсный выпрямитель
защита от перегрева	да
защита от скачков напряжения	да
защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода)	да
защита от превышения выходного напряжения	да
Длина провода для подключения к питающей сети	2.0м
Длина проводов для подключения к АКБ	3.0м
Кронштейн для крепления на стене	да
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Рабочая температура	от плюс 1°С до плюс 35°С
Вес изделия	4.5кг

\*-регулировка с передней панели;

\*\*- регулировка через ПК.

+7 (495) 374-84-63

info.rustok@yandex.ru

127287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.28